

Bedienungsanleitung

SHINDOD XC-104 – Mono-Headset



Technische Daten

Allgemeine Daten

- **EAN:** 4262502680074
- **Gewicht:** 14 g
- **Abmessungen:** 17 × 56 × 45 mm
- **Material:** ABS + PVC
- **Farbe:** Schwarz
- **Reichweite:** bis 10 m
- **Ladespannung:** 5 V (Micro-USB)
- **Betriebsspannung:** 3–4,2 V
- **Akku:** Lithium-Polymer (Li-Po)

Hörer (Headset)

- **Akkukapazität:** 120 mAh
- **Ladezeit:** ca. 1–2 Stunden
- **Frequenzbereich:** 20–20.000 Hz
- **Mikrofonqualität:** sehr gut
- **Musikklang:** medium
- **Sprachklang:** normal
- **Musikspielzeit:** bis 15 Stunden
- **Gesprächszeit:** 12–15 Stunden
- **Standby-Zeit:** bis 180 Stunden

Funktionen & Extras

- **Bluetooth-Version:** 4.2 + EDR
- **Geräuschunterdrückung:** ENC (Umweltgeräuschunterdrückung)
- **Tasten:** Mechanische Tasten
- **Wasserschutz:** IPX4

Bedienungsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das SHINDOD XC-V9 Mono-Bluetooth-Headset entschieden haben. Dieses Headset bietet klare Sprachqualität, lange Akkulaufzeit und hohen Tragekomfort für den täglichen Einsatz. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um alle Funktionen optimal zu nutzen.

Ein- und Ausschalten

• **Einschalten:** Taste 3 Sekunden gedrückt halten, bis die LED blau leuchtet. • **Ausschalten:** Taste 3 Sekunden gedrückt halten, bis die LED rot leuchtet.

Bluetooth-Kopplung

1. Headset einschalten.
2. Taste gedrückt halten, bis die LED abwechselnd rot/blau blinkt (Pairing-Modus).
3. Auf dem Smartphone „SHINDOD XC-V9“ auswählen.
4. Die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Bedienung während der Nutzung

• **Musik abspielen/pausieren:** Multifunktionstaste kurz drücken. • **Lautstärke erhöhen:** Taste „+“ drücken. • **Lautstärke verringern:** Taste „-“ drücken. • **Titel vor:** Taste „+“ lange drücken. • **Titel zurück:** Taste „-“ lange drücken.

Telefonfunktionen

• **Anruf annehmen:** Multifunktionstaste einmal drücken. • **Anruf beenden:** Multifunktionstaste einmal drücken. • **Anruf ablehnen:** Taste 2 Sekunden gedrückt halten. • **Wahlwiederholung:** Doppelklick auf die Multifunktionstaste.

LED-Statusanzeige

• **Blau blinkend:** Verbunden • **Rot/blau blinkend:** Pairing-Modus • **Rot leuchtend:** Akku schwach • **Rot beim Laden:** Ladevorgang aktiv • **Blau beim Laden:** vollständig geladen

Laden

• Verbinden Sie das Headset über den Micro-USB-Anschluss mit einem USB-Ladegerät. • Die Ladezeit beträgt ca. 1–2 Stunden. • Verwenden Sie keine Schnellladegeräte über 5 V / 1 A.

Sicherheitsanweisungen

Achtung:

Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Geräts zu gewährleisten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist ausschließlich für die private Audiowiedergabe vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Situationen, in denen Umgebungsgeräusche wichtig für Ihre Sicherheit sind (z. B. Straßenverkehr, Baustellen, Fahrradfahren).
- Das Gerät darf nicht zweckentfremdet, modifiziert oder technisch verändert werden.

Gerätesicherheit

- Gerät nicht öffnen oder auseinandernehmen: Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Spritzwassergeschützt (IPX4): Die Ohrhörer sind gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt, jedoch nicht zum Duschen, Baden oder Untertauchen geeignet. Halten Sie das Ladecase stets trocken – es ist nicht wasserfest.
- Reinigung nur mit trockenem, weichem Tuch: Keine Flüssigkeiten oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen verwenden oder lagern: Keine Temperaturen über 45 °C, keine direkte Sonne, keine Heizkörper.
- Vor offenem Feuer fernhalten: Extreme Hitze kann Akkus beschädigen.
- Nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen: Mechanische Schäden können die Funktion beeinträchtigen.

Strom & Laden

- Nur geeignete Stromquellen verwenden: USB-Ports oder zugelassene Netzteile.
- Nur kompatibles Ladezubehör verwenden: Falsche Netzteile können Überhitzung verursachen.
- Während des Ladevorgangs nicht abdecken: Das Ladecase benötigt Luftzirkulation.

Lagerung

- Kühl und trocken aufbewahren: Besonders bei längerer Nichtbenutzung.
- Extreme Kälte oder Feuchtigkeit vermeiden.

Kinder & Kleinteile

- Kinder fernhalten: Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Kleine Teile können verschluckt werden: Zubehör und Ohrhörer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kabel außer Reichweite von Kleinkindern halten: Strangulationsgefahr.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen lassen: Unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen führen.

Im Notfall

- Bei ungewöhnlichem Geruch, Hitzeentwicklung oder Rauch: Gerät sofort vom Strom trennen und nicht weiter verwenden.

Entsorgungshinweis

Elektronische Geräte und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen

- Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile und einen integrierten Akku. Entsorgen Sie das Gerät nicht über den normalen Haushaltsabfall.

Fachgerechte Entsorgung über Sammelstellen

- Geben Sie das Gerät und das Zubehör an einer offiziellen Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Batterien ab. Dadurch werden wertvolle Rohstoffe recycelt und Umweltbelastungen vermieden.

Lokale Vorschriften beachten

- Bitte beachten Sie die regionalen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikgeräten und Akkus. Kommunale Recyclinghöfe oder Fachhändler nehmen Altgeräte in der Regel kostenlos zurück.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 27942879

Lieferumfang

- SHINDOD XC-V9 Bluetooth-Headset (Mono)
- 3 Paar Ohrstöpsel (S / M / L)
- Micro-USB-Ladekabel
- Hinweis: Ein Netzgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Made in China



Kontaktinformationen

SHINDOD Kundenservice

E-Mail: supportchris@shindod.com

Web: www.shindod.com

Bevollmächtigter in der Europäischen Union

SHINDOD – Bevollmächtigter in der EU

Veysi Öztürk

Brinkstr. 22

58097 Hagen

Deutschland